

PosiTest DFT

塗層測厚儀
說明書 2.0 版



複合型：用於所有金屬上的塗層測量。

視基材而定，每次顯示讀數時，同時顯示字母 F（含鐵金屬，如鋼）或 N（有色金屬，如鋁）。測厚儀能自動識別基材。

含鐵金屬：僅適用於鋼上的塗層測量。

始終顯示字母 F。

操作

壓下探頭時自動啟動電源。靜止 30 秒后關閉電源。

將測厚儀平放於待測表面。拿穩。測量完成時，新讀數會閃爍，測厚儀會鳴叫。拿起測厚儀。

計量單位

按住兩個按鈕可在密耳（mils）和微米（ μm ）之間轉換。

歸零 '0'

同時按下並釋放兩個按鈕。顯示屏閃爍 0。然後量測未塗部分。歸零可保證塗層厚度量測的精確。

重置

按下並釋放兩個按鈕三次，以恢復出廠零設定。無未塗部分可用於歸零時，使用此功能很便利。


翻轉顯示

按任一按鈕即可交替顯示。

塑料片

採用塑料片可迅速完成操作檢查。在表面粗糙或溫度高的情況下，也可起到保護作用。

AAA 鹼性電池

LCD 上持續出現  時更換。

量程： 0-40 mils 0-1000 μm

精度： $\pm(0.1 \text{ mils} + 3\%)$ $\pm(2\mu\text{m} + 3\%)$

如想了解更多資訊，請聯繫：

中質設備有限公司

www.defelsko.com/positestdft.htm

©DeFelsko Corporation USA 2007